


(ريبم تلوف وليك) قق اطل

50 Hz, PF 0.8, روطلا 3

يئابرهكلا دهجلا	(ESP) ياب دناتس قق اطل		(PRP) ميارب قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	168,00	210,00	152,00	190,00	303,12

حمسئي مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نمالا قكبشلا ردصم عاطقنلا لاح يف قلوبمحلل قق اطل ريغوت يفر يغمتملا ءابرهكلا لمعتسي (ESP) ياب دناتس قق اطل طرفملا ليحتلل.

لامعتسا متي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقنلا نود قيونسلال لمعلا شاعسل لجا نم قلوبمحلل قق اطل ريغوت يفر يغمتملا ءابرهكلا لمعتسي (PRP) ميارب قق اطل لامعتسا متي ISO3046 بسح عاس 12 لمعلا قريغ يف 10% دئازلا ليحتلا لجا نم قداو عاس.

قماع تافصاوم

جنوملا مقرو مسا	ADG 210
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Natural Gas
قيراجتلا ممتال عو يئابرهكلا دلوملا جنوم	HYUNDAI GE12TI
قيراجتلا ممتال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم	ECO 38-2S/4 A
مكحتلا ةحول وذ جنوم	DSE 7320
قرجلا	MS 60 NG

لجرملا تافصاوم

لجرملا	HYUNDAI
لجرملا جنوم	GE12TI
(L) تانواطسالا ددع	6 cylinders - in line
فيوجتلا	123
قمدصل	155
قنواطسالا مجح	11.051
ءاولا طفش	Turbo Charged and Intercooled(Water to Air)
طغضلا لدع	10.5:1
دعرسلا (d/dk)	1500
(رنتل) (رنتلفلا الماش) تيزلا عس	25
(قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليكي قيطايحتالا قق اطل	192/262
(قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليكي قيسئيئلا قق اطل	175/238
لجرملا قلتك نيخست قزهجا ددع	1
(طاو) لجرملا قلتك نيخست قزهجا قق اطل	1500
دوقولا عون	Natural Gas
(رمتسم رايت تلوف) ليغشنتل يئابرهكلا دهجلا	24 Vdc
(دعاسل/قيلامجال) دعرسل او قيراطبلا	2x85
(ريبم) بوانتملا نحشلا رايت	45
ديربتلا ققيرط	Water Cooled
(ققيقد/بعكميرتم) ديربنتلا عورم ءاوه قفدت	270
(رنتل) (روتيدارلا عم / طقف لجرم) ديربنتلا لئاس عس	21/162.8

قبسمل رابخال نود نم روصلال تاروايسكالاو تادعمل ناولال او قينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لعل عتتملا ظفاحي.



ءاوملا رتلف

Dry Type

(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كئالمتسا

43.4

(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كئالمتسا

34.3

(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كئالمتسا

26.3

بوانتملا رايتملا دلوم تافصاوم

Manufacturer

Mecc Alte

ةيراجتملا متمالعو بوانتملا رايتملا دلوم جنوم

ECO 38-2S/4 A

(زتره) ددرتملا

50

(ريبمأ تلوفا وليك) ةقاطلا

200

(V) يئابرهكلا دهجلا

400

روطلا

3

يكييتاموتوالا دهجلا مظنم

DSR

دهجلا مظنم

(+/-)1%

لزعلما مظنم

H

ةيامحلما فنص

IP23

ةقاطلا لماع

0.8

(غك) يلكلا دلوملا نزو

560

ديربتملا ءاوه

32

(مم) حوتفملا عونلا وئ يئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوطلا

2860

ضرعلا

1300

عافترا لا

1777

DRY WEIGHT (kg.)

2320

(مم) يئابرهكلا دلوملا قرج تاسايق

لوطلا

3960

ضرعلا

1010

عافترا لا

2100

DRY WEIGHT (kg.)

2900

ةمدقملا

No Data

مكحتملا ةحول

مكحتملا ةدحو

DSE

مكحتملا ةدحو وئ جنوم

DSE 7320

لاصتالا نفاانم

MODBUS

1. ةحالملا ةمئاق حيتافم

2. ليوحتلاو ةكبشلا حاتفم

3. يد يس ل ةشاش ىلع سايقلاو ليغشتملا تالاح تارشوم

4. لاطعلا راذنل ديل حيتافم

قيسملا رابخال نود نم روصلاو تاروايسكالاو تادعلاو ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا ىف ليدعتلا قح ىلع جتتملا ظفاحي



5. ليوحتلاو دلوملا حاتفم
6. دلوملا عضو ديل حيباصم
7. لمعلا ققيرط ديدحت حيتافم

قزهجال

7320 لي دوم ةيكي تامتوتوالا ءكشبشلا يف لاطعلا ءبقارمو ءابرمكلا دلومب مكحتلا دحو، DSE،

ينورتكلا ءقيراطبلا نحص زاهج

..مكحتلا رئاود تامامصو ىراطلا فاقيا ل رز

CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصل نم ءعون صملا ءحوللا قنيباك يف قزهجالا بيكرت متي

لكآتلا دض ءمواقم رثكأ جاصل حطس نوكليل ءيئاي ميكل تافسوفلا تءامب ءحوللا جاصل فيلغت متي

نيخستلا ءيلمع ءارجاو رتسيلوبلا بكم قوحسم لامعتساب ءجرد ىلعأب مواقم ناءب ءحوللا قنيباك ءالط متي

..لصفملاو لفقلا تاذ ءحوللا ءاطغ لالخن نم قزهجالا ىل لوصول ءلومس

بيكرتلا

ءقاطلا جرخم تاذ ءطحمل دحو ىلع وأ دلوملا ءومجم ءيساش ىلع ءيوقلا ءيذالوفلا دءاوقلا ىلع مكحتلا ءحول بيكرت متي

نيعلال ىوتسمب دلوملا ءومجم ل يبنجالا فرطلا ىل ءحوللا تيبتت متي

مكحتلا ءدحو تادلوملا

انيدل رييم تلوف وليك 220 نم ىل'ال تادلوملا تاعومجم يف دحوم لكشب دوجوم DSE7320 مكحتلا ماضن ن

ايئاقلت لزيذل او زاغلا تاءرحم تاذ تادلوملا فاقياو ليغشتب دحولا موقت

تلوفو ليغشتلا تاعاسو ديربتلا ءام ءرارحو كرحملا تيز طغضو رايئلاو تلوفلاو دلوملا ددرت ءبقارم متي نأ ىلع ميصتلا مت

ءاب لصتلا ءقاطلا ليوحت ماضنو يطايتحال دلوملا ءومجم مكحتيو ءكشبشلا ددرتو تلوف بقراري

ءدحولا نم ءيمامال ءحوللا ىلع يد يس ل ءشاش ىلع ينعمل لطلعل ضرع متيو دلوملا يف لطلعل روهظ نء ايئاقلت دلوملا فاقياو ليغشت

ءيراي عم تافصاوم

ققيذل ل غشملا ب مكحتلا

لسكف 64 × 132 يد يس ل ءشاش لالخن نم ءلومسب تاملعمل ءارق

ءجمانربو رتوي بموكلا لالخن نم وأ ءدحولل ءيمامال ءحوللا ىلع ءجمربل

رارزا 5 ءمئاقب ءحالماو مءانل سملما تاذ ءيئاشغل حيتافملا ءحول

RS232، RS485 و تنرثي لالخن نم سأم سأل لئاسرب ريراقتلا ىلع لوصول دعب نء لاصتالا

ءءاسلاو خيراتلا عم ليجستلا رتغد يف ثدح / لطلع (50) راءظ

ءددعتلا تاعاسلاو خيراتلا ب ءنايصل جمانربو كرحملا نيرمت عضو

حابصملا رابتخا / توص نودب ،ليغشت ،رابتخا ،ئيئاقلت ،يودي ،فاقيا :مكحتلا حيتافم

ءحالما ءمئاق ،ءكشبشلا ىل ليوحتلا ،ءابرمكلا دلوم ىل ليوحتلا

..كرحملا مسق ءام ناخسب مكحتلا

سايقل تارشؤم

كرحملا

كرحملا ءعرس

تيزلا طغض

ءالما ءرارح

لمعلا تاعاس

قبسمل رابخالا نود نم روصول تارواسسكال او تاءعمل او ناولال او ءينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي



ءيراطبلا تلوف

لكرلما ءنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا بىرس

ءلحرلما لسلست

ءكئبش

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنلا

نحشلل ليدبلا راييتلا دلوم لطف

فئاقىلا لطف

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرلما ءعرس، لكرلما ءرارح، عفتترم / ضفخنم ءيراطبلا تلوف.

ءوقولا ىوتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ءئازل طاوليكل ءلومح راذنلا

ءيبلسلا ءلحرلما لسلست

ءعرسلا ءراشلا نءقف راذنلا

ECU راذنلا.

فئاقىلا تاراذنلا

ليغشلا لطف

ىراطلا فئاقىلا

تيزلا طغض ضافخنا.

ءامل ءرارح عافتترا / ضافخنا.

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرلما ءعرس، لكرلما ءرارح، عفتترم / ضفخنم.

تيزلا طغض راعشتسا

ءلحرلما ءاجتا

يئابركلا ليغشلا

ءابركلا دلوم يف ءئازل راييتلا

ضيرأتلا بىرس

ءابركلا دلوم يف ءئازل راييتلا

ءيبلسلا ءلحرلما لسلست

تارايخ

عفتترملا / ضفخنملا ءوقولا ىوتسم فئاقىلا

عفتترملا / ضفخنملا ءوقولا ىوتسم راذنلا

عيسوتلا تءادحو

(2548) ءيفاضلا ءيل ءءحو

قئبسلما رابخالا نوء نم روصللاو تاراولسلالو تاءءمللاو ناولالو ءينفلا تافصلاولماو تاليدوملا يف ليدءتلا قح ىلع ءءنملا ظفءاحي.



(2157) عيسوتلا ل حرم قدحو

(2130) عيسوتلا ل خدم قدحو

ريياعملا

يسيطان غمورمكلا قفاوتلا / عيئابرمكلا قمالسلا

BS EN 60950 عيئابرمكلا لمعلا قزهجأ

S EN 6100062 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ءانثتسا

S EN 6100064 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ثاعبنا راي عم

(نحاشلا) يكي تاتسالا عيراطبلا موقم

ةيلاع عيجاتن! ملو SMD ةينقتو ليوحشلا ققيرطب عيراطبلا نحش زاهج جاتن! مت

V I. زيمملا فطعنملا بسح عيراطبلا نحش متي

عيئابرمكلا قراذلا رصق دض زاهجلا جرخم عياعم مت

قزهجال ارظن ادج ضفخنم قرارحلا رشنو فيفخ ومو لقاً ملطعت قفسنو ارمع لوطأو عيجاتن! رشكأ وه 1205/2405 نيالورب نحشلا زاهج ن! رينيل نحشلا

نحشلا ل طع جرخم دجوي

يسكعلا بطاقتلا دض عياعملا مت

198264V. لخدملا تلوف 27,6V وأ 13,8V 5A. جرخملا راي ت

ةيراي عم تافصاوم

--

يراي تخا تالال

ENGINE

Remote Radiator Cooling

Low Coolant level alarm

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation heater

Over sized alternator

Single Phase (4 lead)

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)

Parallel system with mains.

Remote annunciator panel

Uzağa alarm paneli

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charging ammeter

TRANSFER SWITCH

Four Pole Contactor

قبسملا رابخالا نود نم روصلالو تاراو سسكالو تادعملالو ناولالو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ول ع جتنملا ظفاحي

**VICE ACCESSORIES**

Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Tool kit for maintenance

1500/3000 hours maintenance kit

Supplied with oil and coolant - 30 °C

Automatic transfer switch

تاداهشلا

- TS ISO 8528

- CE

- SZUTEST

- 2000/14/EC