


(ريبم تلوف وليك) قق اطل

50 Hz, PF 0.8, روطلا 3

يئابرهكلا دهجلا	(ESP) ياب دناتس قق اطل		(PRP) ميارب قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	332,00	415,00	300,00	375,00	599,02

حمسئي مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نمالا قكبشلا ردصم عاطقنلا لاج يف قلوبمحلل قق اطل ريغوت يفر يغمتملا ءابرهكلا لمعتسي (ESP) ياب دناتس قق اطل طرفملا ليمحتلل.

لامعتسا متي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقنلا نود قيونسلال لمعلال شاعسل لجا نم قلوبمحلل قق اطل ريغوت يفر يغمتملا ءابرهكلا لمعتسي (PRP) ميارب قق اطل لامعتسا متي ISO3046 بسح عاقل 12 لمعلال قريغ يف 10% دئازلا ليمحتلا لجا نم قنحو عاقل.

قماع تافصاوم

جنوملا مقرو مسا	ADG 415
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Natural Gas
قيراجتلا متمال عويئابرهكلا دلوملا جنوم	HYUNDAI GV222TI
قيراجتلا متمال عويابرهكلا رايتلا دلوم جنوم	ECO 40-1S/4 B
مكحتلا ةحول وذ جنوم	DSE 7320
قرجلا	MS 86 GZ

لجرملا تافصاوم

لجرملا	HYUNDAI
لجرملا جنوم	GV222TI
(L) تاناوطسالا ددع	12 cylinders - V type
فيوجتلا	128
قمدصل	142
قناوطسالا مجح	21.927
ءاولا طفش	Turbo Charged and Intercooled(Water to Air)
طغضل لدغم	10.5:1
دعرسلا (d/dk)	1500
(رنتل) (رنتلفلا الماش) تيزلا عس	40
(قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليكي قيطايحتالا قق اطل	385/523
(قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليكي قيسئيئلا قق اطل	350/476
لجرملا قلتك نيخست قزهجا ددع	1
(طاو) لجرملا قلتك نيخست قزهجا قق اطل	3000
دوقولا عون	Natural Gas
رمتسم رايت تلوف) ليغشيتلا يئابرهكلا دهجلا	24 Vdc
(دعاسلا/قيلامجال) دعرسلاو قيراطبلا	2x143
(ريبم) بوانتملا نحتلا رايت	45
ديربتلا ققيرط	Water Cooled
(ققيقد/بعكميرتم) ديرببلا عورم ءاوه قفدت	670
(رنتل) (روتيدارلا عم / طقف لجرم) ديرببلا لئاس عس	44/285.3

قبسمل رابخال نود نم روصلالو تاراويسكالو تادعملالو ناولالو قينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لعل عتتملا ظفاحي.



ءاوملا رتلف

Dry Type

(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كئالمتسا

95.2

(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كئالمتسا

88.2

(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كئالمتسا

73.4

بوانتملا رايتملا دلوم تافصاوم

Manufacturer

Mecc Alte

ةيراجتملا متمالعو بوانتملا رايتملا دلوم جنوم

ECO 40-1S/4 B

(زتره) ددرتملا

50

(ريبمأ تلوفا وليك) ققاطلا

400

(V) يئابرهكلا دهجلا

400

روطلا

3

يكييتاموتوالا دهجلا مظنم

DER1

دهجلا مظنم

(+/-)0.5%

لزعلماظن

H

ةيامحلما فنص

IP23

ققاطلا لماع

0.8

(غك) يلكلا دلوملا نزو

1049

ديربتملا ءاوه

54

(مم) حوتفملا عونلا وئ يئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوطلا

3580

ضرعلا

1800

عافتريالا

2040

DRY WEIGHT (kg.)

4730

(مم) يئابرهكلا دلوملا قرج تاسايق

لوطلا

5410

ضرعلا

1860

عافتريالا

2650

DRY WEIGHT (kg.)

5670

ةمدقملا

No Data

مكحتملا ةحول

مكحتملا ةدحو

DSE

مكحتملا ةدحو وئ جنوم

DSE 7320

لاصتالا نفاانم

MODBUS

1. ةحالملا ةمئاق حيتافم
2. ليوحتلاو ةكبشلا حاتفم
3. يد يس ل ةشاش ىلع سايقلاو ليغشتملا تالاح تارشوم
4. لاطعلا راذنل ديل حيتافم

قبسمل رابخال نود نم روصلاو تاروايسكالاو تادعمل او ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي



5. ليويحتلاو دلوملا حاتفم
6. دلوملا عضو ديل حيباصم
7. لمعلا ققيرط ديدحت حيتافم

قزهجال

7320 لي دوم ةيكي تامتوتوالا ةكشبشلا يف لاطعلا ةبقارمو ءابرمكلا دلومب مكحتلا دحو، DSE،

ينورتكلا ةقيراطيل نكش زاهج

..مكحتلا رئاود تامامصو ىراطلا فاقيا ل رز

CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصل نم ةعونصرملا ةحوللا قنيباك يف قزهجالا بيكرت متي

لكآتلا دض ةمواقم رثكأ جاصل حطس نوكل ةيئاي ميكل تافسوفلا تدامب ةحوللا جاصل فيلغت متي

نيخستلا ةيلمع ءارجاو رتسيلوبلا بكم قوحسم لامعتساب ةجرد ىلعأب مواقم ناهب ةحوللا قنيباك ءالط متي

..لصفملاو لفقلا تاذ ةحوللا ءاطغ لالخن نم قزهجالا ىل لوصول ءلومس

بيكرتلا

ةقاطلا جرخم تاذ ةطحمل دحو ىلع وأ دلوملا ةعومجم ءيساش ىلع ةيوقلا يذالوفلا دءاوقلا ىلع مكحتلا ةحول بيكرت متي

نيعلال ىوتسمب دلوملا ةعومجم يبنجالا فرطلا ىل ةحوللا تيبتت متي

مكحتلا ةدحو تادلوملا

انيدل رييم تلوف وليك 220 نم ىل'ال تادلوملا تاعومجم يف دحوم لكشب دوجوم DSE7320 مكحتلا ماظن ن

ايئاقلت لزيذل او زاغلا تالجرم تاذ تادلوملا فاقياو ليغشتب دحولا موقت

تلوفو ليغشتلا تاعاسو ديربتلا ءام ءارجو لجرملا تيز طغضو رايئلاو تلوفلاو دلوملا ددرت ءبقارم متي نأ ىلع ميصتلا مت

ءاب لصفملا ةقاطلا ليويحت ماظنو يطايتحال دلوملا ةعومجم مكحتيو ءكشبشلا ددرتو تلوف بقراري

ةدحولا نم ةيمامال ةحوللا ىلع يد يس ل ءشاش ىلع ينعمل لطلعلا ضرع متيو دلوملا يف لطلعلا روهظ دنع ايئاقلت دلوملا فاقياو متي

ةيراي عم تافصاوم

قيقدلا لغشملا اب مكحتلا

لسك 64 × 132 يد يس ل ءشاش لالخن نم ءلومسب تاملعمل ءارق

ءجمانربو رتوي بموكلا لالخن نم وأ ءدحولل ةيمامال ةحوللا ىلع ءجرمل

رارزا 5 ءمئاقب ءحالماو مءانل سملما تاذ ةيئاشغل حيتافملا ءحول

RS232، RS485 و تنرثي لالخن نم سأم سألئاسرب ريراقتلا ىلع لوصول دعب نع لاصتالا

ءعاسلاو خيراتلا عم ليچستلا رتغد يف ثدح / لطلع (50) راهظ

ءددعتملا تاعاسلاو خيراوتلاب ءنايصل جمانربو لجرملا نيرمت عضو

حابصملا رابتخا / توص نودب، ليغشت، رابتخا، ايئاقلت، يودي، فاقيا: مكحتلا حيتافم

ءحالما ءمئاق، ءكشبشلا ىل ليويحتلا، ءابرمكلا دلوم ىل ليويحتلا

..لجرملا مسق ءام ناخسب مكحتلا

سايقل تارشؤم

لجرملا

لجرملا ءعرس

تيزلا طغض

ءالما ءراج

لمعلا تاعاس

قبسمل رابخالا نود نم روصول تارواسسكال او تادعمل او ناولال او ءينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي



ءيراطبلا تلوف

لكرحمل ءنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا بىرس

ءلحمل لسلست

ءكئبش

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنلا

نحشلل ليدبلا راييتلا دلوم لطف

فئاقىلا لطف

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرحمل ءعرس، لكرحمل ءرارح، عفتترم / ضفخنم ءيراطبلا تلوف.

ءوقولا ىوتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ءئازل طاوليكل ءلومح راذنلا

ءيبلسلا ءلحمل لسلست

ءعرسلا ءراشلا نءقف راذنلا

ECU راذنلا.

فئاقىلا تاراذنلا

ليغشلا لطف

ئرطلا فئاقىلا

تيزلا طغض ضافخنا.

ءامل ءرارح عافتترا / ضافخنا.

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرحمل ءعرس، لكرحمل ءرارح، عفتترم / ضفخنم.

تيزلا طغض راعشتسا

ءلحمل اءجتا

يئابرهكلا ليغشلا

ءابرهكلا دلوم يف ءئازل راييتلا

ضيرأتلا بىرس

ءابرهكلا دلوم يف ءئازل راييتلا

ءيبلسلا ءلحمل لسلست

تارايخ

عفتترملا / ضفخنملا ءوقولا ىوتسم فئاقىلا

عفتترملا / ضفخنملا ءوقولا ىوتسم راذنلا

عيسوتلا تءءو

(2548) ءيفاضلا ءيل ءءو

قبسمل رابءال نوء نم روصلال تارائوسكئال تاءءملال ناولال او ءينفلا تافصاوملا و تاليدوملا يف ليدءتلا قء ىلع ءءنملا ظفءاى



(2157) عيسوتلا لجرم قدحو

(2130) عيسوتلا لخدم قدحو

ريياعمل

يسيطان غمورمكلا قفاوتلا / عيئابرمكلا قمالسل

BS EN 60950 عيئابرمكلا لمغلا قزهج

S EN 6100062 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ءانثتسا

S EN 6100064 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ثاعبنا رايغ

(نحاشل) يكي تاتسالا عيراطبلا موقم

ةيلاع عيجاتن! ملو SMD ةينقتو ليوحشلا ققيرطب عيراطبلا نحش زاهج جاتن! مت

V I. زيمملا فطعنملا بسح عيراطبلا نحش متي

عيئابرمكلا قراذل رصق دض زاهجلا جرخم عيامح مت

قزهجال ارطن ادج ضفخنم قرارحلا رشنو فيفخ ومو لقاً ملطعت قيسنو ارمع لوطأو عيجاتن! رشكاً وه 1205/2405 نيالورب نحشلا زاهج ن! رينيل نحشلا

نحشلا لطح جرخم دجوي

يسكعلا بطاقتلا دض عيامحل مت

13,8V 5A. وأ 27,6V: جرخملا رايغ. 198264V: لخدملا تلوف

ةيرايغم تافصاوم

--

يرايغ تالال

ENGINE

Low Coolant level alarm

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation heater

Over sized alternator

Single Phase (4 lead)

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)

Parallel system with mains.

Remote annunciator panel

Uzağa alarm paneli

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charging ammeter

TRANSFER SWITCH

Four Pole Contactor

WISE ACCESSORIES

قبسمل رابخالا نود نم روصلالو تاراوسسكالو تادعملالو ناولالو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىل عجتنملا ظفاحي



Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Tool kit for maintenance

1500/3000 hours maintenance kit

Supplied with oil and coolant - 30 °C

Automatic transfer switch

تاداهش ل

- TS ISO 8528

- CE

- SZUTEST

- 2000/14/EC